

FWT-201

Tomacorriente con protector de sobretensión y luz nocturna regulable



Este tomacorriente de pared ha sido concebido para enchufar dos dispositivos en un solo lugar, el cual ofrece además protección contra sobretensiones a través de sus dos salidas. La luz incorporada con sensor fotoeléctrico y atenuador de intensidad se enciende en forma automática cuando oscurece para iluminar el área durante las horas de la noche. Este multiplicador de alimentación presenta un perfil delgado, lo cual facilita su instalación incluso en espacios muy reducidos. Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.

Características

- Tomacorriente de pared con protección para dos componentes electrónicos
- Clasificación de protección de hasta 1080 joules
- Luces indicadoras de protección contra subidas de tensión
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Luz nocturna regulable con sensor táctil



Luz nocturna regulable



Tomacorrientes protegidos

NIVEL

2

Interruptor

+

Protector de sobretensión

Entrada	
Voltaje	110/220VCA
Amperes	10A
Frecuencia	50/60Hz (detección automática)
Watts	1250W
Valor nominal de supresión	300J
Corriente máxima admisible	6500A
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Salida	
Receptáculos	Dos NEMA 5-15R
Protección contra sobrecarga	Incluida
Características físicas	
Iluminación nocturna	Incluida con sensor táctil y atenuador de intensidad
Cubierta	Plástico retardador de llama
Color	Blanco
Dimensiones	7,2x7,0x3,2cm
Peso	0,1kg
Información adicional	
Garantía	De por vida

